

EUROPOWER EP-10000E



Основные характеристики

Тип электростанции	бензиновая
Тип запуска	электрический
Число фаз	1 (220 вольт)

Двигатель и топливо

Двигатель	Honda GX-610 U1 VEP4
Число цилиндров	2
Число тактов	4
Количество оборотов	3000
Тип охлаждения	воздушное
Марка бензина	АИ-92
Расход топлива	3.5 л/ч
Объем бака	20 л
Время автономной работы	5.7 ч
Ресурс двигателя	5000 ч

Генератор

Тип генератора	синхронный
Бесщеточный генератор	да
Активная мощность	9 кВт
Максимальная мощность	10 кВт

Конструкция и особенности

Уровень шума	75 дБ
Глушитель	есть
Защита от перегрузок	есть
Габариты (ШхВхГ) мм	1020х600х550
Вес	140 кг

Краткое описание: Europower EP 10000E – бензиновый генератор, созданный на основе двухцилиндрового бензинового двигателя Honda GX-610. Этот генератор имеет электрическую защиту, прочную ограждающую раму, датчик уровня масла, электростартер и АКБ. Также имеется возможность подключения системы автозапуска. Дополнительно укомплектован увеличенным топливным баком на 20 литров. Кроме того, **Europower EP 10000E** отличается большим ресурсом до капремонта (до 5000 моточасов), простотой обслуживания, удобством в эксплуатации, а также возможностью использования в широком диапазоне температур - от -35°C до +45°C.