Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
единый адрес: erp@nt-rt.ru | europower.nt-rt.ru

EUROPOWER EP-11000E

Основные характеристики

Тип электростанции	бензиновая
Тип запуска	электрический
Число фаз	1 (220 вольт)

Двигатель и топливо

Двигатель	Honda GX-620 U1 VEP4
Число цилиндров	2
Число тактов	4
Количество оборотов	3000
Тип охлаждения	воздушное
Марка бензина	АИ-92
Расход топлива	4.2 л/ч
Объем бака	20 л
Время автономной работы	4.8 ч
Ресурс двигателя	5000 ч

Генератор

Тип генератора	синхронный
Бесщеточный генератор	да
Активная мощность	10 кВт
Максимальная мощность	11 кВт

Конструкция и особенности

Уровень шума	75 дБ
Глушитель	есть
Защита от перегрузок	есть
Габариты (ШхВхГ)	1020x600x550 мм
Вес	145 кг

Краткое описание: **Europower EP-11000E** – бензиновый генератор, созданный на основе двухцилиндрового бензинового двигателя Honda GX-620. Этот генератор имеет электрическую защиту, прочную ограждающую раму, датчик уровня масла, электростартер и АКБ. Также имеется возможность подключения системы автозапуска. Дополнительно укомплектован увеличенным топливным баком на 20 литров. Кроме того, **Europower EP-11000E** отличается большим ресурсом до капремонта (до 5000 моточасов), простотой обслуживания, удобством в эксплуатации, а также возможностью использования в широком диапазоне температур - от -35°С до +45°С.