единый адрес: erp@nt-rt.ru | europower.nt-rt.ru

EUROPOWER EPS10000E

Основные характеристики

Тип электростанции бензиновая
Тип запуска электрический

Число фаз 1 (220 вольт)

Двигатель и топливо

Двигатель Honda GX-610 U1 VEP4

 Число цилиндров
 2

 Число тактов
 4

Количество оборотов 3000

Тип охлаждения жидкостное

Марка бензина АИ-92

Расход топлива 3.5 л/ч

Объем бака 20 л

Время автономной работы 5.7 ч

Ресурс двигателя 5000 ч

Генератор

Глушитель

Тип генератора синхронный

Бесщеточный генератор да

Активная мощность 9 кВт

Максимальная мощность 10 кВт

Конструкция и особенности

Уровень шума 66 дБ

Звукоизоляционный кожух есть

0-----

Защита от перегрузок есть

Вольтметр есть

Габариты (ШхВхГ) 1270x570x640 мм

Вес 210 кг

Краткое описание: Europower EPS10000E – бензиновый генератор в шумозащитном кожухе, созданный на основе двухцилиндрового бензинового двигателя Honda GX-610. Этот генератор имеет электрическую защиту, прочную ограждающую раму, датчик уровня масла, электростартер и АКБ. Также имеется возможность подключения системы автозапуска. Дополнительно укомплектован увеличенным топливным баком на 20 литров. Кроме того, **Europower EPS10000E** отличается большим ресурсом до капремонта (до 5000 моточасов), простотой обслуживания, удобством в эксплуатации, а также возможностью использования в широком диапазоне температур - от -35°C до +45°C.

есть

