

# EUROPOWER EP-3300/11



## Основные характеристики

Тип электростанции	бензиновая
Тип запуска	ручной
Число фаз	1 (220 вольт)

## Двигатель и топливо

Двигатель	Honda GX-200 UT-VSD9
Число тактов	4
Количество оборотов	3000
Тип охлаждения	воздушное
Марка бензина	АИ-92
Расход топлива	1.3 л/ч
Объем бака	11 л
Время автономной работы	8 ч
Ресурс двигателя	5000 ч

## Генератор

Тип генератора	синхронный
Бесщеточный генератор	да
Активная мощность	2.70 кВт
Максимальная мощность	3 кВт

## Конструкция и особенности

Уровень шума	66 дБ
Глушитель	есть
Защита от перегрузок	есть
Габариты (ШхВхГ)	580x500x420 мм
Вес	50 кг

### Краткое описание:

**Europower EP-3300/11** – бензиновый генератор, созданный на основе бензинового двигателя Honda GX-200. Этот генератор имеет увеличенный топливный бак на 11 литров, электрическую защиту, прочную ограждающую раму, датчик уровня масла. Кроме того, отличается большим ресурсом до капремонта (до 5000 моточасов), простотой обслуживания, удобством в эксплуатации, а также возможностью использования в широком диапазоне температур - от -35°C до +45°C. Применяется **Europower EP-3300/11** на строительных площадках, для питания различного электроинструмента, а также для резервного электроснабжения.