

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48  
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12  
единий адрес: [erp@nt-rt.ru](mailto:erp@nt-rt.ru) | [europower.nt-rt.ru](http://europower.nt-rt.ru)

# EUROPOWER EP-12000TE

## Основные характеристики

Тип электростанции	бензиновая
Тип запуска	электрический
Число фаз	3 (380/220 вольт)



## Двигатель и топливо

Двигатель	Honda GX-620 U1 VEP4
Число цилиндров	2
Число тактов	4
Количество оборотов	3000
Тип охлаждения	воздушное
Марка бензина	AI-92
Расход топлива	4.2 л/ч
Объем бака	20 л
Время автономной работы	4.8 ч
Ресурс двигателя	5000 ч

## Генератор

Тип генератора	синхронный
Бесщеточный генератор	да
Активная мощность	10 кВт
Максимальная мощность	11 кВт

## Конструкция и особенности

Уровень шума	75 дБ
Глушитель	есть
Защита от перегрузок	есть
Число розеток 220 В	1
Число розеток 380 В	1
Габариты (ШxВxГ)	1020x600x550 мм
Вес	148 кг

**Краткое описание:** **Europower EP-12000TE** – бензиновый генератор, созданный на основе двухцилиндрового бензинового двигателя Honda GX-620. Этот генератор имеет электрическую защиту, прочную ограждающую раму, датчик уровня масла, электростартер и АКБ. Также имеется возможность подключения системы автозапуска. Дополнительно укомплектован увеличенным топливным баком на 20 литров. Кроме того, **Europower EP-12000TE** отличается большим ресурсом до капитального ремонта (до 5000 моточасов), простотой обслуживания, удобством в эксплуатации, а также возможностью использования в широком диапазоне температур - от -35°C до +45°C.