

EUROPOWER EP-4100E



Основные характеристики

Тип электростанции	бензиновая
Тип запуска	ручной, электрический, автоматический
Число фаз	1 (220 вольт)

Двигатель и топливо

Двигатель	Honda GX-270 U-VXE
Число тактов	4
Количество оборотов	3000
Тип охлаждения	воздушное
Марка бензина	АИ-92
Расход топлива	2 л/ч
Объем бака	6 л
Время автономной работы	3 ч
Ресурс двигателя	5000 ч

Генератор

Тип генератора	синхронный
Бесщеточный генератор	да
Активная мощность	3.60 кВт
Максимальная мощность	4 кВт

Конструкция и особенности

Уровень шума	70 дБ
Глушитель	есть
Защита от перегрузок	есть
Габариты (ШхВхГ)	750x590x600 мм
Вес	72 кг

Краткое описание: Europower EP-4100E – бензиновый генератор, созданный на основе бензинового двигателя Honda GX-270. Этот генератор имеет электростартер, электрическую защиту, прочную ограждающую раму, датчик уровня масла.

Кроме того, **Europower EP-4100E** отличается большим ресурсом до капремонта (до 5000 моточасов), простотой обслуживания, удобством в эксплуатации, а также возможностью использования в широком диапазоне температур - от -35°C до +45°C.

Применяется **Europower EP-4100E** на строительных площадках, для питания различного электроинструмента, а также для резервного электроснабжения.