

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48
Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
единий адрес: erp@nt-rt.ru | europower.nt-rt.ru

EUROPOWER EP-6500T



Основные характеристики

Тип электростанции	бензиновая
Тип запуска	ручной
Число фаз	3 (380/220 вольт)

Двигатель и топливо

Двигатель	Honda GX-390 U1-VXB9
Число тактов	4
Количество оборотов	3000
Тип охлаждения	воздушное
Марка бензина	АИ-92
Расход топлива	2.7 л/ч
Объем бака	6.5 л
Время автономной работы	2.4 ч
Ресурс двигателя	5000 ч

Генератор

Тип генератора	синхронный
Бесщеточный генератор	да
Активная мощность	6 кВт
Максимальная мощность	6.50 кВт

Конструкция и особенности

Уровень шума	72 дБ
Глушитель	есть
Защита от перегрузок	есть
Число розеток 220 В	1
Число розеток 380 В	1
Габариты (ШxВxГ)	830x560x510 мм
Вес	80 кг

Краткое описание: **Europower EP-6500T** – бензиновый генератор, созданный на основе бензинового двигателя Honda GX-390. Этот генератор имеет электрическую защиту, прочную ограждающую раму, датчик уровня масла. Кроме того, простотой обслуживания, удобством в эксплуатации, а также возможностью использования в широком диапазоне температур - от -35°C до +45°C. Применяется **Europower EP-6500T** на строительных площадках, для питания различного электроинструмента, на даче, а также для резервного электроснабжения.