

EUROPOWER EP6000

Основные характеристики

Тип электростанции	бензиновая
Тип запуска	ручной
Число фаз	1 (220 вольт)



Двигатель и топливо

Двигатель	Honda GX-390 U1-VXB7
Число тактов	4
Тип охлаждения	воздушное
Марка бензина	АИ-92
Расход топлива	2.4 л/ч
Объем бака	6.5 л
Время автономной работы	2.7 ч
Ресурс двигателя	5000 ч

Генератор

Тип генератора	синхронный
Бесщеточный генератор	да
Активная мощность	5.40 кВт
Максимальная мощность	6 кВт

Конструкция и особенности

Уровень шума	74 дБ
Глушитель	есть
Защита от перегрузок	есть
Габариты (ШхВхГ)	830x560x510 мм
Вес	75 кг

Краткое описание:

Europower EP6000 – бензиновый генератор, созданный на основе бензинового двигателя Honda GX-390. Этот генератор имеет электрическую защиту, прочную ограждающую раму, датчик уровня масла. Кроме того, **Europower EP6000** отличается большим ресурсом до капремонта (до 5000 моточасов), простотой обслуживания, удобством в эксплуатации, а также возможностью использования в широком диапазоне температур - от -35°C до +45°C.

Применяется **Europower EP6000** на строительных площадках, для питания различного электроинструмента, на даче, а также для резервного электроснабжения.